

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, расположить на ровной горизонтальной поверхности. Распределить элементы по позициям. К боковым стойкам (1,2) прибить подпятники(1) гвоздями(9), саморезами(13) прикрутить направляющие(14), прикрутить евровинтами(11) ответные планки петель(2). Соединить дно(3) с цоколем(4) евровинтами(3). Прикрутить евровинтами(3) дно(3), и полки(6) к боковым стойкам(1,2). Прикрутить евровинтами(12) крышу(5) к стойкам(1,2). Прибить гвоздями(9) заднюю стенку(11) к стойкам(1,2), крыше(5), полкам(6) и дну(3). Соединить бока ящика(8) с царгой(9) евровинтами(3). Вкрутить штоки(7) в фасады(10). Вставить в пазы дно(12), соединить фасады(12) с боками(8), затянуть эксцентрики(8). Прикрутить собранные ящики к направляющим(14) саморезами(13). Саморезами(13) прикрутить петли(4) к фасаду(7). Соединить петли(4) с ответными планками(2). Прикрутить ручки(5,6) к фасадам(7,10). Поставить шкаф в вертикальное положение и осуществить регулировку петель(4).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		5
2	Ответная планка		4
3	Евровинт 7x50		36
4	Петля накладная		4
5	Ручка 288мм с винтами		1
6	Ручка 228мм с винтами		2
7	Шток эксцентрика		8

№	Наименован.	Вид	Кол.
8	Эксцентрик		8
9	Гвоздь 2x20		73
10	Заглушка евровинта		36
11	Евровинт 6x11		8
12	Евровинт 7x70		4
13	Саморез 4x16		24
14	Направляющие роликовые		2

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1,2	Стойка	2165x580	2	2
3	Дно	268x580	1	2
4	Цоколь	268x55	1	2
5	Крыша 32 мм	300x600	1	2
6	Полка	268x580	4	2
7	Фасад	1713x297	1	1
8	Бок ящик	500x124	4	1
9	Царга ящик	210x124	2	2
10	Фасад ящик	194x297	2	2
11	Задняя стенка	2140x297	1	1
12	Дно ящик	220x494	2	2

Схема сборки

