

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К стойкам (1,2) прибить подпятники(1) гвоздями(9), прикрутить евровинтами(11) ответные планки петель(2). Соединить дно(4) с цоколем(5) евровинтами(3). Прикрутить евровинтами(3) дно(4) к стойкам(1,2). Прикрутить евровинтами(3) перегородку(3) к дну(4). Прикрутить евровинтами(12) крышу(6) к стойкам(1,2) и перегородке(3). Прикрутить евровинтами(3) полки(8,9) и усилитель(7) к стойкам(1,2) и перегородке(3). Прибить гвоздями(9) задние стенки(11,12) к стойкам(1,2), перегородке(3), крыше(6)), полкам(8,9) и дну(4). Саморезами(8) прикрутить петли(4) к фасадам(10). Соединить петли с ответными планками. Прикрутить ручки(5) к фасадам(10). Поставить шкаф в вертикальное положение и осуществить регулировку петель(4). Саморезами(8) прикрутить вешало(6) к верхней полке(8).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		4
2	Ответная планка		8
3	Евровинт 7x50		46
4	Петля накладная		8
5	Ручка с винтами		2
6	Вешало выдвигающее		1

№	Наименован.	Вид	Кол.
8	Саморез 4x16		22
9	Гвоздь 2x20		60
10	Заглушка евровинта		52
11	Евровинт 6x11		16
12	Евровинт 7x70		6

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1,2	Стойка	2165x430	2	2
3	Перегородка	2094x430	1	2
4	Дно	768x430	1	1
5	Цоколь	768x55	2	1
6	Крыша	800x452	1	1
7	Усилитель	500x150	1	1
8	Полка	500x430	2	1
9	Полка	252x430	5	1
10	Фасад	2106x397	2	3
11	Задняя стенка	2140x522	1	2
12	Задняя стенка	2140x274	1	2

Схема сборки

